



230V Metron adapter guide

För användning i typ 2 uttag, tex. i Charge Amps AURA laddbox samt indikation vid ladduttaget



GRÖNT SKEN = Laddaren är redo att ladda, adaptern ej tillkopplad.

GULT SKEN = Laddaren är i vänteläge (pga. väntar på RFID/start), knapp A tillslagen.


BLÅTT SKEN = Knapp B tillslagen och laddaren är i gång och levererar ström i uttaget.

RÖTT SKEN = Felindikering, ingen laddning pågår (kontrollera adaptern eller 230V anslutningen).


INGET SKEN = Laddaren håller på att uppdateras (SW kommunikation med molnet).

Adapter funktionalitet:

Knapp A: Simulerar att bil är uppkopplad.



Knapp B: Öppnar laddaren och ger 230V i uttaget.



Inkoppling av adapter, steg för steg:

1. Anslut Metron adaptern till uttaget (Typ 2) på laddboxen.
2. Slå till knapp A (från noll till ett, se bild), laddstationen får reda på att "bil är ansluten". Om låsfunktion finns i boxen och är aktiverad låses adaptern i uttaget.
3. Använd RFID kort för att starta "laddningen" för att uttaget skall leverera ström.

Indikation efter knapp A är tillslagen (gult sken):





4. Slå till knapp B (från noll till ett, se bild), laddstationen får meddelande att "bil redo att ladda" och ström levereras till schuko 230V uttaget (max 16A).

Indikation efter knapp B är tillslagen (blått sken):



Avsluta användning av adapter, steg för steg:

1. Slå ifrån knapp B (från ett till noll) och 230V slutar levereras ur schuko uttaget. På AURA indikeras gult sken igen.

OBS! Om låsfunktion används i laddboxen måste RFID kortet användas för att avsluta laddningen och för att öppna låset i uttaget.

2. Slå ifrån knapp A (från ett till noll) och adaptern avslutar sin funktion.

3. Tag in adaptern till nästa användning, har IP44 och bör förvaras i torrt utrymme.